SPC-MPA-8T515 - 120Vac - 60 Hz

SUPRESOR PROTECTOR DE VOLTAJE CORTACORRIENTE

Este protector de voltaje ofrece supresión contra sobrevoltajes; desconecta contra fallas dañinas del suministro de energía eléctrica y conecta automáticamente cuando el voltaje es seguro para sus equipos.

Especificaciones técnicas

Voltaje nominal	120 Vac / 60Hz
Capacidad máxima	1800 Va - 15 Amp.
Desconexión por voltaje bajo	85 Vac ± 3%
Desconexión por voltaje alto	135 Vac ± 3%
Supresor de sobrevoltajes	1050 Joules
Tiempo de espera	10 Segundos
Entrada	Arnés NEMA 5-15P (1,50 Mts. de largo)
Salida	8 tomas NEMA 5-15P

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Para más información : www.avtek.com

Instalación

Se recomienda no cortar el pin de tierra del enchufe de este equipo ya que esto deja sin efecto la garantía del mismo.



Apague el/los equipo/s que desea proteger y desenchúfelo/s de tomacorriente.



Enchufe el protector en un tomacorriente con pin de tierra



Enchufe el/los equipo/s que desea proteger en el protector



Encienda el protector y verifique que el indicador luminoso se encienda en verde. Sus equipos estarán energizados y protegidos

Ideal para:

Televisores



Equipos de sonido

Computadoras

Impresoras

Equipos electrónicos en general

Indicador:

	Rojo / Verde alternados	Tiempo de espera
	Verde	Normal
	Rojo	Fuera de rango

7 591451 502388

Diseñado en Venezuela por Avtek ensamblado en China

SPC-MPA-8T515U - 120Vac - 60 Hz

SUPRESOR PROTECTOR DE VOLTAJE CORTACORRIENTE

Este protector de voltaje ofrece supresión contra sobrevoltajes; desconecta contra fallas dañinas del suministro de energía eléctrica y conecta automáticamente cuando el voltaje es seguro para sus equipos.

Especificaciones técnicas

Voltaje nominal	120 Vac / 60Hz
Capacidad máxima	1800 Va - 15 Amp.
Desconexión por voltaje bajo	85 Vac ± 3%
Desconexión por voltaje alto	135 Vac ± 3%
Supresor de sobrevoltajes	1050 Joules
Tiempo de espera	10 Segundos
Puerto USB	3 Puertos 5Vdc / 2,4A
Entrada	Arnés NEMA 5-15P (1,50 Mts. de largo)
Salida	8 tomas NEMA 5-15P

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Para más información : www.avtek.com

Instalación

Se recomienda no cortar el pin de tierra del enchufe de este equipo ya que esto deja sin efecto la garantía del mismo.



Enchufe el protector en un tomacorriente con pin de tierra



Enchufe el/los equipo/s que desea proteger en el protector



Conecte el cable del dispositivo que desea cargar o energizar en el puerto USB



Encienda el protector y verifique que el indicador luminoso se encienda en verde. Sus equipos estarán energizados y protegidos

Ideal para:

Televisores

Equipos de sonido

Computadoras

Impresoras

Teléfonos celulares

Tablets

Equipos electrónicos en general

Indicador:

	Rojo / Verde alternados	Tiempo de espera
	Verde	Normal
	Rojo	Fuera de rango

7 591451 502401

Diseñado en Venezuela por Avtek ensamblado en China